

## Basic 80



Adattatore per Basic 80




Certificazione	<b>UNI EN12352 - L2H</b>	Lampeggio	Consumi @12V
Tensione	<b>12/24 VDC</b>	Flah LED (10%)	<b>0.82 Ah</b> /giorno
Colore LED	● ○ ●	Tri Flash (5%+5%+5%)	<b>1.23 Ah</b> /giorno
Consumo max.	<b>4.1 W</b>	Singolo	<b>4.1 Ah</b> /giorno
Dimensioni	<b>Ø 88 x 21.5 mm</b>	Fisso	<b>8.2 Ah</b> /giorno

FL (FlashLed) = 10%

Basic 102 e Basic 80 sono proiettori a LED per applicazioni fisse o temporanee particolarmente adatti nei sistemi di dimensioni ridotte.

Sono disponibili solo con comando esterno e sono indicati per tutte quelle applicazioni dove è necessario dare un avvertimento, informare o guidare gli utenti della strada.

Alcuni esempi di applicazioni:



Adattatore per Basic 102



Certificazione	<b>UNI EN12352 - L2H</b>	Lampeggio	Consumi @12V
Tensione	<b>12 VDC</b>	Flash LED (10%)	<b>0.8 Ah</b> /giorno
Colore LED	● ○ ● ●	Tri Flash (5%+5%+5%)	<b>1.2 Ah</b> /giorno
Consumo max.	<b>3.8 W</b>	Singolo (50%)	<b>4.0 Ah</b> /giorno
Dimensioni	<b>Ø 139 x 19 mm</b>	Fisso	<b>8.0 Ah</b> /giorno

## Basic 102